

QI DALI TIL TRAILING EDGE DIMMER



Qi DALI til Trailing Edge (bakkantdimmer) lar deg dimme Trailing Edge-armaturer med DALI-signal. Dermed kan man blant annet benytte produkter med Trailing Edge-drivere på et DALI-system. Kan belastes 200W. Anbefalt tilkoblede armaturer (LED) er opptil 10 stk. Dimmer ned til 5%, avhengig av påkoblet armatur. Modulen er tilpasset montasje bak bryter i vanlig veggboks.

Art.nr.	1465010
El.nr.:	14 650 10
EFO-basen:	Vis produkt i EFO-basen
Spenning:	230/240VAC V
Frekvens:	50/60Hz Hz
Sekundær spenning:	220-240VAC V
Maks belastning:	200 W
Voltampere:	200 (LED)
Systemforbruk:	<0,5W / 2mA (DALI) W
Kommunikasjon:	DALI (DT6)
Dimbar:	Trailing Edge
Mål:	Ø:55 B:48,5 H:51 mm mm
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Sertifisering:	Safety Standard: EN60669-1, EN60669-2-1 DALI standard: EN62386-101; 102; 205



19.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.