

DMX CONTROLLER 1024 KANALER



"Stand alone" styringsenhet for RGB og RGBW. Kan styre opptil 1024 kanaler og opptil 250 scener. Programmeres med PC eller Mac. Kan i tillegg programmeres med tilhørende App (Apple og Android). microSD-lagring i enheten.

Art.nr.	LM1198
Spenning:	5-5,5VDC V
Sekundær spenning:	DMX 512 (Utgangssignal) V
Strøm:	0,6A mA
Kommunikasjon:	DMX 513
Soner:	2 Sone
Dimbar:	Nei
Fabrikat, driver:	Ligman
Mål:	L:79 B:92 H:43 mm mm
Farge:	Blå
Materiale:	Polykarbonat/Glass
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-0°C til +50°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Connectors



19.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.